

小型発電機 (8kVA未満)

[戻る](#)

インバータ発電機 (ガソリンエンジン) 【単相100/200V】

IEG5500M-Y

定格出力5.5kVA単相(3線式) 100V/200V同時出力可能

- 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
- エコ発電
- 低騒音
- セル付
- オートチョーク

寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	780×616×692
本体乾燥質量(kg)	97
発電定格電圧(V)	単相100、単相100/200
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	5.5
発電定格電流(A)	55.0 (単相100V) 、 27.5 (単相100/200V)
発電力率	1.0
エンジン名称	ヤマハ空冷4サイクル
エンジン定格出力 (kW/min ⁻¹)	6.6/3400
使用燃料	レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)	17
連続運転時間(h)	約5.0[13.3]
騒音値Laeq音圧レベルdB(A)/7m (1/4負荷 (エコ発電作動時) ~定格負荷) [LwA音響パワーレベルdB]	無響音58~64[93]
希望小売価格(税込)	¥ 672,100

※[]内はエコ発電作動時です。エコ発電：必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。

※連続運転時間の[]内は1/4負荷時の値です。

※無響音とは、地面や周りからの反射音が全くない条件の騒音値です。半無響音とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で計測した騒音値です。

INVERTER

総合カタログ

電子版



PDF版



動画一覧

ニュース一覧

品質に関するお知らせ

製品のお求め先

故障修理のご案内先

よくある質問

SDS(MSDS)

取扱説明書

パーツリスト(一般のお客様)

製品の安全な使い方

やまびこジャパンのご案内

お問い合わせフォーム

KIORITZ

shindaiwa[®]

ECHO[®]